

Congestiegebied Hoorn Holenweg

<i>Versie</i>	<i>Datum toegevoegd</i>	<i>Wijziging</i>
1.0	29-09-2022	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen verdeelstation Hoorn Holenweg installaties 10-1i en 10-2i voor verbruik
1.1	02-02-2023	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel HRNH 10-2V157 voor verbruik
1.2	26-10-2023	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel HRNH 10-1V138 voor teruglevering (en verbruik sinds 25-05-2022)
1.3	07-12-2023	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel HRNH 10-1V139 voor verbruik
1.4	18-01-2024	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel HRNH 10-1V143 voor verbruik
1.5	14-03-2024	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel HRNH 10-1V137 voor verbruik
1.6	15-08-2024	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen opgelost kabel HRNH 10-1V137 voor verbruik

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Hoorn Holenweg installaties 10-1i en 10-2i	5
Oorzaak.....	5
Gebiedsbeschrijving	5
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	8
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	8
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-2V157.....	9
Oorzaak.....	9
Gebiedsbeschrijving	9
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	10
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	10
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V138.....	11
Oorzaak.....	11
Gebiedsbeschrijving	11
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	12
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	12
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V139.....	13
Oorzaak.....	13
Gebiedsbeschrijving	13
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	14
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	14
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V143.....	15
Oorzaak.....	15
Gebiedsbeschrijving	15
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	16
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	16
Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik voor OS Hoorn Holenweg 10-1i kabel HRNH 10-1V13717	
Gebiedsbeschrijving	17
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	17
Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode):	18
Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138.....	19

1.	Congestiegebied.....	20
2.	Technische analyse	21
2.1	Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling	21
2.2	Huidige en verwachte belasting	21
2.3	Duur structurele congestie	21
2.4	Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden.....	21
2.5	Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit	21
2.6	Conclusie	22
3.	Marktanalyse	23
3.1	Toetsingscriteria	23
3.2	Analyse potentiële deelnemers.....	23
3.3	Contractuele randvoorwaarden	24
3.4	Verwachte kosten.....	24
3.5	Conclusie	24
4.	Conclusie	25
Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie		26
Toelichting netanalyse en congestie		26
Beoordeling capaciteit.....		26
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net		27
Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet.....		27
Kwaliteit van de spanning		27
Kortsluitvermogen.....		28
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing.....		28

Inleiding

Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van elektriciteitsverdeelstation Hoorn Holenweg dat in Hoorn staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien.

In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station Hoorn en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding gerealiseerd is.

Disclaimer/exoneratie

Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Hoorn Holenweg installaties 10-1i en 10-2i 29-09-2022

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Hoorn Holenweg installaties 10-1i en 10-2i zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Hoorn Holenweg installaties 10-1i en 10-2i een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.

1606AH	1606AK	1606AL	1606AR	1607CP	1607HA	1607HB	1607HC	1607HD	1607HE
1607HG	1607HM	1607HN	1607HP	1608EC	1608EE	1608EH	1608EJ	1608EK	1608EL
1608EM	1608EN	1608EP	1608ER	1608ES	1608ET	1608EV	1608EW	1608EX	1608HG
1608HH	1608HJ	1608HK	1608HL	1608KA	1608KC	1608MV	1617KS	1617KZ	1621AA
1621AB	1621AC	1621AD	1621AE	1621AG	1621AH	1621AJ	1621AK	1621AL	1621AM
1621AN	1621AP	1621AR	1621AS	1621AT	1621AV	1621AW	1621AX	1621AZ	1621BA
1621BB	1621BC	1621BD	1621BE	1621BG	1621BH	1621BJ	1621BK	1621BL	1621BM
1621BN	1621BP	1621BR	1621BS	1621BT	1621BV	1621BW	1621BX	1621BZ	1621CA
1621CB	1621CC	1621CD	1621CE	1621CG	1621CH	1621CJ	1621CK	1621CL	1621CM
1621CN	1621CP	1621CR	1621CS	1621CV	1621CW	1621CX	1621CZ	1621DA	1621DB
1621DC	1621DD	1621DE	1621DG	1621DJ	1621DK	1621DZ	1621ED	1621ES	1621ET
1621GC	1621GD	1621GL	1621GM	1621GN	1621GP	1621GR	1621GS	1621GT	1621GV
1621GW	1621GX	1621GZ	1621JT	1621KD	1621KE	1621KH	1621KJ	1621KK	1621KL
1621KN	1621KP	1621KR	1621KS	1621KT	1621KV	1621KW	1621KX	1621KZ	1621LA
1621LB	1621LC	1621LD	1621LE	1621LG	1621LH	1621LJ	1621LK	1621LL	1621LN
1621MA	1621MB	1621MD	1621ME	1621MH	1621MJ	1621MK	1621ML	1621MN	1621MP
1621MR	1623JA	1623JB	1623JC	1623JD	1623JE	1623JG	1623JH	1623JJ	1623JK
1623JL	1623JM	1623JN	1623JP	1623JR	1623JS	1623JT	1623JV	1623JW	1623JX
1623KA	1623KB	1623KC	1623KD	1623LA	1623LB	1623LD	1623LE	1623LG	1623LH
1623LJ	1623LK	1623LL	1623LM	1623MA	1623MB	1623MC	1623MD	1623ME	1623MG
1623MH	1623MJ	1623MK	1623ML	1623PA	1623RA	1623RB	1623RC	1623RD	1623RE
1623RG	1623RH	1623RJ	1623RK	1623RL	1623RM	1623RN	1623RP	1623RR	1623RS
1623RT	1623RV	1623RW	1623RX	1623RZ	1624AB	1624AC	1624AD	1624AG	1624AH
1624AJ	1624BE	1624BG	1624BH	1624BJ	1624BK	1624BP	1624BR	1624BS	1624BT
1624BV	1624BW	1624BX	1624BZ	1624CA	1624CB	1624CC	1624CD	1624CL	1624CM
1624CN	1624CP	1624CR	1624CS	1624CT	1624EA	1624EB	1624EC	1624ED	1624EE
1624EG	1624EH	1624GA	1624GB	1624GC	1624GD	1624GE	1624GG	1624GH	1624GJ
1624GK	1624GL	1624GM	1624GN	1624GP	1624HA	1624HB	1624HC	1624HD	1624HE
1624HG	1624HH	1624HJ	1624HK	1624HL	1624HM	1624HN	1624NP	1624PB	1624PE
1624PG	1624PH	1624PJ	1624PR	1624PS	1624TE	1624TT	1624VA	1624VB	1624VC
1624VD	1624VE	1624VG	1624VH	1624VJ	1624VK	1624VL	1624VM	1624VN	1624VP
1624VR	1624VS	1624VT	1624VV	1624VW	1624VX	1624XA	1624XB	1624XC	1624XD
1624XE	1624XG	1624XH	1624XJ	1624XK	1624XL	1624XM	1625BV	1625BW	1625BX
1625BZ	1625CA	1625CB	1625CC	1625CD	1625CE	1625CH	1625CJ	1625CK	1625CL
1625CM	1625CN	1625CP	1625CR	1625CS	1625CT	1625CV	1625CW	1625CX	1625CZ
1625DA	1625DB	1625DC	1625DD	1625DE	1625DG	1625DH	1625DJ	1625EA	1625EB
1625EC	1625ED	1625EG	1625EH	1625EJ	1625EK	1625EL	1625EM	1625EN	1625EP
1625ER	1625ES	1625ET	1625GA	1625GB	1625GC	1625GD	1625GE	1625GG	1625GH
1625GJ	1625GK	1625GL	1625GM	1625GP	1625GR	1625GS	1625GT	1625GV	1625GW
1625GX	1625GZ	1625HA	1625HB	1625HC	1625HD	1625HE	1625HG	1625HH	1625HJ
1625HK	1625HL	1625HM	1625HN	1625HP	1625HR	1625HS	1625HT	1625HV	1625HX
1625HZ	1625NV	1625NW	1625PA	1625PC	1625PD	1625PE	1625PG	1625PH	1625PJ
1625PK	1625PL	1625PM	1625PN	1625PP	1625RA	1625RB	1625RC	1625RD	1625RE
1625RG	1625RH	1625RJ	1625RK	1625RL	1625RM	1625RN	1625RP	1625RR	1625RS
1625RT	1625RV	1625RW	1625RX	1627LA	1627LB	1627LC	1627LD	1627LE	1627LG
1627LH	1627LJ	1627LK	1627LL	1627LM	1627LZ	1628AA	1628AB	1628AC	1628AD
1628AE	1628AG	1628AH	1628AJ	1628AK	1628AL	1628AM	1628AN	1628AP	1628AR
1628AS	1628AT	1628AV	1628AW	1628BA	1628BB	1628BC	1628BD	1628BE	1628BG
1628BH	1628BJ	1628BK	1628BL	1628BM	1628CA	1628CB	1628CC	1628CD	1628CG
1628CH	1628CJ	1628CK	1628CL	1628CM	1628CN	1628CP	1628CR	1628CS	1628CT
1628CZ	1628DA	1628DB	1628DC	1628DD	1628DE	1628DG	1628DH	1628DJ	1628EA
1628EB	1628EC	1628ED	1628EE	1628EG	1628EH	1628EJ	1628EK	1628EL	1628EM
1628EN	1628EP	1628ER	1628ES	1628ET	1628EV	1628EW	1628EX	1628GA	1628GB

1628GC	1628GD	1628GE	1628GG	1628GH	1628GJ	1628GK	1628GL	1628GM	1628GN
1628GP	1628GR	1628GS	1628GT	1628GV	1628GW	1628GX	1628GZ	1628HA	1628HB
1628HC	1628HD	1628HE	1628HG	1628HH	1628HJ	1628HK	1628HL	1628HM	1628HN
1628HP	1628HR	1628JA	1628JB	1628JC	1628JD	1628JE	1628JG	1628JH	1628JK
1628JS	1628JT	1628JV	1628JW	1628JX	1628JZ	1628KA	1628KB	1628KC	1628KD
1628KE	1628KG	1628KH	1628KJ	1628KK	1628KL	1628KM	1628KN	1628KP	1628KR
1628KT	1628KV	1628KW	1628KX	1628KZ	1628LA	1628LB	1628LC	1628LD	1628LE
1628LG	1628LH	1628LJ	1628LK	1628LL	1628LM	1628LN	1628LP	1628LR	1628LS
1628LT	1628LV	1628LW	1628LX	1628LZ	1628MA	1628MB	1628MC	1628MD	1628ME
1628MG	1628MH	1628MJ	1628MK	1628ML	1628MN	1628MP	1628MR	1628MS	1628MT
1628MV	1628MX	1628MZ	1628NA	1628NB	1628NC	1628ND	1628NE	1628NG	1628NH
1628NK	1628NL	1628NM	1628NN	1628NP	1628NR	1628NS	1628NV	1628NW	1628NX
1628NZ	1628PA	1628PB	1628PC	1628PD	1628PE	1628PH	1628PJ	1628PK	1628PM
1628PN	1628PP	1628PR	1628PS	1628PZ	1628RA	1628RB	1628RC	1628RD	1628RE
1628RG	1628RH	1628RJ	1628RK	1628RL	1628RM	1628RN	1628RP	1628RR	1628RS
1628RT	1628RV	1628RW	1628RX	1628RZ	1628SB	1628SC	1628SE	1628SG	1628SH
1628SJ	1628SK	1628SL	1628SM	1628SN	1628SP	1628SR	1628ST	1628SV	1628SW
1628SX	1628SZ	1628TA	1628TB	1628TC	1628TD	1628TE	1628TG	1628TH	1628TJ
1628TK	1628TL	1628TM	1628TN	1628TP	1628TR	1628TS	1628TT	1628VA	1628VB
1628VC	1628VD	1628VE	1628VG	1628VH	1628VJ	1628VK	1628VL	1628VM	1628VN
1628VP	1628VR	1628VS	1628VT	1628VV	1628WB	1628WC	1628WD	1628WE	1628WG
1628WH	1628WJ	1628WK	1628WL	1628WN	1628WP	1628WR	1628WS	1628WT	1628WV
1628WX	1628XA	1628XB	1628XC	1628XD	1628XE	1628XG	1628XH	1628XJ	1628XK
1628XL	1628XM	1628XN	1628XP	1628XR	1628XS	1628XT	1628XV	1628ZA	1628ZB
1628ZC	1628ZD	1628ZE	1628ZG	1628ZH	1628ZJ	1628ZK	1628ZL	1628ZM	1628ZN
1628ZP	1689AA	1689AB	1689AC	1689AD	1689AH	1689AN	1689BA	1689BB	1689BC
1689BD	1689BE	1689BH	1689BJ	1689BK	1689BL	1689BM	1689BN	1689BP	1689BS
1689BT	1689BV	1689BW	1689BX	1689BZ	1689CB	1689CG	1689CH	1689CJ	1689CK
1689CM	1689CN	1689DA	1689DB	1689DC	1689DD	1689DE	1689DG	1689DH	1689DJ
1689DK	1689DL	1689DM	1689DN	1689EA	1689EB	1689EC	1689ED	1689EE	1689EG
1689EH	1689EJ	1689EK	1689EL	1689EM	1689EN	1689EP	1689ER	1689ES	1689ET
1689EV	1689EW	1689EX	1689EZ	1689GA	1689GB	1689GC	1689GD	1689GG	1689GH
1689GJ	1689GM	1689GN	1689GP	1689GR	1689GS	1689GT	1689GV	1689GW	1689GX
1689GZ	1689HA	1689HD	1689HE	1689HG	1689HH	1689HJ	1689HK	1689HL	1689HM
1689HN	1689HP	1689HR	1689HS	1689HT	1689HV	1689HW	1689JA	1689XK	1689XS
1689XT	1689XV	1695AA	1695AB	1695AC	1695AD	1695AE	1695AG	1695AH	1695AJ
1695AK	1695AL	1695AM	1695AN	1695AP	1695AR	1695AS	1695AT	1695AV	1695AW
1695AX	1695AZ	1695BA	1695BB	1695BC	1695BD	1695BE	1695BG	1695BH	1695BJ
1695BK	1695BL	1695BM	1695BN	1695BP	1695BR	1695BS	1695BT	1695BV	1695BW
1695BX	1695CB	1695CC	1695CD	1695CE	1695CG	1695CH	1695CN	1695DA	1695DB
1695GC	1695GD	1695GK	1695GL	1695HA	1695HB	1695HC	1695HD	1695HE	1695HG
1695HH	1695HJ	1695HK	1695HL	1695HM	1695HN	1695HP	1695HR	1695HS	1695HT
1695HV	1695HW	1695HX	1695HZ	1695JA	1695JB	1695JC	1695JD	1695JE	1695JG
1695JH	1695JJ	1695JK	1695JL	1695JM	1695JN	1695JP	1695JR	1695JS	1695JT
1695JV	1695JW	1695JX	1695JZ	1695LA	1695LB	1695LC	1695LD	1695LE	1696AA
1696AB	1696AC	1696AD	1696AE	1696AG	1696AH	1696AJ	1696AK	1696AL	1696AM
1696AN	1696BA	1696BB	1696BC	1696BD	1696BE	1696BH	1696BJ	1696BK	1696BL
1696BM	1696BZ	1696CA	1696CB	1696CC	1696CD	1696CE	1696CG	1696CH	1696CJ
1696CK	1696CL	1696CM	1696CN	1696CR	1696CS	1697GK	1697KA	1697KB	1697KC
1697KD	1697KE	1697KG	1697KH	1697KJ	1697KK	1697KL	1697KM	1697KN	1697KP
1697KR	1697KS	1697KT	1697KV	1697KW	1697KX				

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation	36,20 MVA
Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse met verbruik	14,024 MVA
Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse met teruglevering	3,348 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	20,52 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	6,10 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	22928

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door de capaciteit van station Hoorn Holenweg uit te breiden

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-2V157

02-02-2023

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-2V157 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-2V157 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.

1689AN	1689BA	1689BB	1689BD	1689BE	1689BS	1689BT	1689BV	1689BW	1689BX
1689BZ	1689CN	1689ET	1689EZ	1689GA	1689GB	1689GC	1689GD	1689GG	1689GH
1689GJ	1689GM	1689GN	1689GP	1689GR	1689GS	1689GT	1689GV	1689GW	1689GX
1689GZ	1689HG	1689HJ	1689HP	1689HR	1689HS	1689HT			

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	4,07 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	0,65 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	0,25 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	0,13 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	0 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	580

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit en het verzwaren en uitbreiden van het distributienet.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V138

26-10-2023

Op 25-05-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V138 voor verbruik. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze melding aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering.

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V138 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V138 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.

1607HM	1607HN	1607HP	1608EH	1608EJ	1608HG	1608HH	1608HJ	1608HK	1608HL
1617KS	1623JB	1623KD	1627LZ	1628JS	1628PS	1695GK	1696BZ	1697GK	1697KA

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	3,18 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	2,04 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	2,01 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	1,94 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	2,30 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	335

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit en het verzwaren en uitbreiden van het distributienet.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V139 7-12-2023

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V139 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V139 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.

1625CG	1625CH	1625CJ	1625CK	1625CL	1625CM	1625CN	1625CP	1625CR	1625CS
1625CT	1625CV	1625CW	1625CX	1625CZ	1625DA	1625DB	1625DC	1625DD	1625DE
1625DG	1625DH	1625DJ	1625EA	1625EB	1625EC	1625ED	1625EE	1625EG	1625EH
1625EJ	1625EK	1625EL	1625EM	1625EN	1625EP	1625ER	1625ES	1625ET	1625GA
1625GB	1625GC	1625GD	1625GE	1625GG	1625GH	1625GJ	1625GK	1625GL	1625GM
1625GN	1625GP	1625GR	1625GS	1625GT	1625GV	1625GW	1625GX	1625GZ	1625HA
1625HB	1625HC	1625HD	1625HE	1625HG	1625HH	1625HJ	1625HK	1625HL	1625HM
1625HN	1625HP	1625HR	1625HS	1625HT	1625HV	1625HX	1625HZ	1625PA	1625PC
1625PE	1625PG	1625PH	1625PJ	1625PK	1625PL	1625PM	1625PN	1625PP	1625RX

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	3,95 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	2,53 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	0,35 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	2,41 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	0,39 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	1904

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V143

18-01-2024

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V143 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Hoorn Holenweg kabel HRNH 10-1V143 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.

1608EE	1608EK	1608EL	1608EM	1608EN	1608EP	1608ER	1608ES	1608ET	1608EV
1608EW	1608EX	1608EZ	1608KA	1608KB	1608KC	1608KD	1608MV	1621MK	1627LA
1697KE	1697KG	1697KH	1697KJ	1697KK	1697KL	1697KM	1697KR	1697KT	1697KW
1697KX									

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	1,91 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	1,15 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	0,38 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	0,66 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	0,34 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	610

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet.


We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Opgelost: geen knelpunt meer bij verbruik voor OS Hoorn Holenweg 10-1i kabel HRNH 10-1V137

15-08-2024

We hebben het knelpunt voor OS Hoorn Holenweg 10-1i kabel HRNH 10-1V137 opgelost, afschalen door annulering van een grote aanvraag voor een nieuwe aansluiting. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied.

Gebiedsbeschrijving



Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.

1621MJ	1621MK	1624PB	1624PE	1624PG	1624PH	1624PJ	1624PR	1624PS	1627LC
1627LD	1627LE	1627LG	1627LL						

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	6,70 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	2,359 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	0,802 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	3,595 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	1,389 MVA
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	213

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode):

Congestiegebied Hoorn

<i>Versie</i>	<i>Datum toegevoegd</i>	<i>Wijziging</i>
1.0	25-05-2022	Toegevoegd Kabel HRNH 10-1V138 voor verbruik Resultaten congestiemanagement onderzoek kabel HRNH 10-1V138 voor verbruik

Congestiemangementonderzoek voor verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138

25-05-2022

Liander heeft voor verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138 de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestiemanagementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat 'congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:

- de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;
- de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;
- de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;
- in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering van congestiemanagement.'

Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van congestiemanagement in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestiemanagement is hier mogelijk indien en voor zover:

- de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;
- de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -componenten op afstand te bewaken en te bedienen en;
- de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid.

Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.

Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de titel 'Invulling congestiemanagementrapporten', waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige verwachtingen op het gebied van congestiemanagement en de invulling van de hieraan gelieerde rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn meegenomen.

1. Congestiegebied

Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138 voor verbruik van elektriciteit.

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd.

2. Technische analyse

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138 over 2,237 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: 'Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distributienet'.

2.2 Huidige en verwachte belasting

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: 'Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distributienet'.

2.3 Duur structurele congestie

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z'n vroegst in het vierde kwartaal van 2026 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden

Dit congestiegebied wordt gekenmerkt door een probleem in de reservestelling van het middenspanningsnet. Omschakelmogelijkheden voor belasting zorgen ervoor dat de gevolgen van een storing voor de aangeslotenen in dit gebied beperkt blijven. De netbeheerder is wettelijk verplicht om voldoende reservecapaciteit aan te houden voor het transport van elektriciteit. Doordat storingen niet vooraf te voorspellen zijn, is congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit geen geschikte oplossing voor dit probleem. Bij congestiemanagement wordt immers gewerkt met dagdagelijkse transportprognoses op basis waarvan de netbeheerder de dag van te voren biedingen uitvraagt aan aangeslotenen en marktpartijen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Daarnaast wordt dit congestiegebied gekenmerkt door spanningsproblemen in het middenspanningsnet. Het beheersen van de spanningskwaliteit op een elektriciteitsnet is maatwerk. Of dat maatwerk mogelijk is, is afhankelijk van de technische mogelijkheden in relatie tot de veranderende omstandigheden: nieuwe afnemers die op het bestaande net een aansluiting hebben of wensen met een nieuw patroon van verbruik en/of productie. Afnemers onderling versterken de spanningswisselingen. De mogelijkheden tot uitvoeren van congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit worden daardoor te complex binnen dit congestiegebied met de beschikbare technische middelen om de spanningskwaliteit te beheersen. Een structurele aanpassing van het net is noodzakelijk en hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit. Meer informatie over de spanningskwaliteit is te vinden in de bijlage, zie: 'Kwaliteit van de spanning'.

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 'Analyse potentiële deelnemers'), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan (dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.4 'Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden').

2.6 Conclusie

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel. Daarnaast wordt in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan.

3. Marktanalyse

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met:

- het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit).
- het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.
- de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie.

3.1 Toetsingscriteria

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria:

1. Voldoende aantal deelnemers

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van congestiemanagement.

2. Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan wegvallen.

3.2 Analyse potentiële deelnemers

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138 dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW.

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan worden om biedingen te doen	0
Aantal grootverbruik klanten dat <u>niet</u> verplicht kan worden om biedingen te doen ¹	0

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied.

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.

¹ Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.

3.3 Contractuele randvoorwaarden

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan.

3.4 Verwachte kosten

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement voldaan.

3.5 Conclusie

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarnaast wordt er in dit congestiegebied niet voldaan aan de net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden voor de toepassing van congestiemanagement.

4. Conclusie

Verschillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation Hoorn kabel HRNH 10-1V138. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2026.

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.

Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie

Toelichting netanalyse en congestie

Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de aanwezige capaciteit.

Beoordeling capaciteit

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale situatie, een storsituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We houden rekening met de 'profielen' van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven van de netbeheerders bepaald.

We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals de Netcode elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het bestaande elektriciteitsnet.

Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het 'capaciteitstarief' niet gecontracteerd aan de hand van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 'belastingpatronen', de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.

Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of teruglevering wordt aangeboden.

Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel

We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.

Toelichting piekbelasting op het verdeelstation

We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik en teruglevering.

Transportschaarste op verschillende niveaus in het net

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.

Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal langer.

2) Congestie in een middenspanningskabel

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.

Kwaliteit van de spanning

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te leveren spanningskwaliteit.

De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.

Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende normen te krijgen.

Kortsluitvermogen

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.

De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken.

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden aangesloten.

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn.